


YUMA40NK
Proiettore solare stradale
YUMA40NK
40 W - 6200lm - 3000-4000-6500K



DIMENSIONI	A	B	C
1	270	61	680

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	YUMA40NK
Ean	8031453031930
Famiglia	YUMA40NK
Tecnologia	LED
Materiale corpo	ABS
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-15 - +40
Garanzia anni	2
DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CCT
CCT (K)	3000-4000-6500
Flusso luminoso (lm)	6200
Fascio luminoso (°)	70x140
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	40
Tensione di alim. (V) / Max (V)	9,6 / 9,6
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	35000
Resistenza agli urti (IK)	9
IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	1 / 1

YUMA40NK Proiettore solare stradale

YUMA40NK

40W - 6200lm - 3000-4000-6500K

- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- Design elegante, compatto duraturo e facile da installare
- Corpo in ABS colore nero ad alta resistenza e diffusore in PC di alta qualità, autoestingente.
- Dotato di ottiche per una distribuzione ottimizzata del flusso luminoso.
- Elevato potere di conversione foto-elettrica e lunga durata garantiti da un pannello solare in silicio mono cristallino di alta qualità.



FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante ROSSO sull'apparecchio, si accenderà automaticamente in Modalità 1. Premere nuovamente il pulsante per spostarsi in Modalità 2. Premere una terza volta per spegnere il proiettore ed entrare in Modalità OFF. Il telecomando si può utilizzare fintato che il proiettore non verrà impostato in Modalità OFF utilizzando il tasto presente sullo stesso. Se l'apparecchio viene settato in Modalità OFF dal telecomando, non ne verrà precluso il funzionamento. La lampada ha funzione memoria se usata tramite telecomando, non ha funzione memoria se utilizzata tramite il pulsante.

SELEZIONE CCT: per selezionare il colore desiderato, una volta acceso il proiettore:

- tenere premuto il tasto sull'apparecchio per 3 secondi (ordine colori: 6500K, 4000K, 3000K)
- utilizzare gli appositi tasti sul telecomando (Warm: 3000K, Neutral: 4000K, Cool: 6500K)

MODALITÀ 1: alla prima pressione del pulsante il proiettore lampeggia una volta per segnalare l'entrata in funziona in Modalità 1. Il proiettore si accende al 100% dell'emissione luminosa quando viene rilevato movimento nel raggio d'azione del sensore (120°-8/10m) per poi passare al 4% dell'emissione luminosa 20 secondi dopo l'ultimo movimento rilevato. Il funzionamento avverrà fino all'alba o all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 2: alla seconda pressione del pulsante il proiettore lampeggia due volte per segnalare l'entrata in funzione in Modalità 2. Il proiettore si accende al 50% dell'emissione luminosa per 12 ore che manterrà fino all'alba o ad esaurimento della batteria.

